

# GOODWE




## Intelligente Optimierung der Energieautonomie im Eigenheim

- ✓ Optimierte Energieautonomie
- ✓ Intelligenten und effizienten Betrieb
- ✓ Modernes und kompaktes Design
- ✓ Höchste Sicherheitsstandards



**NO.6**  
**93.4%**

Unsere hybriden Wechselrichter ET PLUS+ sind das Herzstück des integrierten PV- und Speichersystems und wurden entwickelt, um den Energieertrag zu maximieren, den Eigenverbrauch zu optimieren, Lastspitzen abzufangen und Notstromversorgung bereitzustellen. Mit dem weiten Batteriespannungsbereich kann die Anlage flexibel auf die individuellen Bedürfnisse im Eigenheim angepasst werden. Die ET PLUS+ Serie ist mit einer großen Bandbreite an Batterien kompatibel, einschließlich der GoodWe Lynx Home F.

-  Lüfterlos und leise
-  Smart-Home-Integration
-  Notstrom mit unterbrechungsfreier Umschaltung <10ms



Technische Daten	GW5KN-ET	GW6.5KN-ET	GW8KN-ET	GW10KN-ET
<b>Batterieeingangsdaten</b>				
Batterietyp			Li-Ion	
Nenn-Batteriespannung (V)			500	
Batteriespannungsbereich (V)			180 ~ 600	
Max. Dauerladestrom (A)			25	
Max. Dauerentladestrom (A)			25	
Max. Ladeleistung (W)	7500	8450	9600	10000
Max. Entladeleistung (W)	7500	8450	9600	10000
<b>PV-Strangeingangsdaten</b>				
Max. Eingangsleistung (W)	7500	9700	12000	15000
Max. Eingangsspannung (V) <sup>1</sup>			1000	
MPPT Betriebsspannungsbereich (V) <sup>2</sup>			200 ~ 850	
Einschaltspannung (V)			180	
Nenn-Eingangsspannung (V)			620	
Max. Eingangsspannung pro MPPT (A)			16	
Max. Kurzschlussstrom pro MPPT (A)			21.2	
Anzahl der MPPTs			2	
Anzahl der Stränge pro MPPT			1	
<b>AC Ausgangsdaten (am Netz)</b>				
Nenn-Scheinleistung an das Stromversorgungsnetz (VA)	5000	6500	8000	10000
Max. Scheinleistung an das Stromversorgungsnetz (VA) <sup>2,4</sup>	5500	7150	8800	11000
Max. Scheinleistung vom Stromversorgungsnetz (VA)	10000	13000	15000	15000
Nenn-Ausgangsspannung (V)			400 / 380, 3L / N / PE	
AC Nenn-Netzfrequenz (Hz)			50 / 60	
Max. AC Stromausgang zum Stromversorgungsnetz (A)	8.5	10.8	13.5	16.5
Max. AC Stromausgang vom Stromversorgungsnetz (A)	15.2	19.7	22.7	22.7
Ausgangs-Leistungsfaktor		~ 1 (einstellbar von 0,8 voreilend bis 0,8 nacheilend)		
Max. gesamte Oberschwingungsverzerrung		<3%		
<b>AC Ausgangsdaten (Notstrom)</b>				
Notstrom-Nenn-Scheinausgangsleistung (VA)	5000	6500	8000	10000
Max. Scheinausgangsleistung (VA) <sup>3</sup>	5000 (10000@60sec)	6500 (13000@60sec)	8000 (16000@60sec)	10000 (16500@60sec)
Max. Ausgangsstrom (A)	8.5	10.8	13.5	16.5
Nenn-Ausgangsspannung (V)			400 / 380	
Nenn-Ausgangsfrequenz (Hz)			50 / 60	
Ausgangs-THDv (bei linearer Last)			<3%	
<b>Effizienz</b>				
Max. Effizienz	98.0%	98.0%	98.2%	98.2%
Europäische Effizienz	97.2%	97.2%	97.5%	97.5%
Max. Effizienz der Batterie bei Belastung	97.5%	97.5%	97.5%	97.5%
MPPT-Effizienz	99.9%	99.9%	99.9%	99.9%
<b>Schutz</b>				
PV-Isolationswiderstandserkennung			Integriert	
Fehlerstromüberwachung			Integriert	
DC-Verpolungsschutz			Integriert	
Anti-Inselbildungsschutz			Integriert	
AC-Überstromschutz			Integriert	
AC-Kurzschlusschutz			Integriert	
AC-Überspannungsschutz			Integriert	
DC-Schalter			Integriert	
DC-Überspannungsableiter			Typ II	
AC-Überspannungsableiter			Typ III	
Fernabschaltung			Integriert	
<b>Allgemeine Daten</b>				
Betriebstemperaturbereich (°C)			-35 ~ +60	
Relative Luftfeuchtigkeit			0 ~ 95%	
Max. Einsatzhöhe (m)			4000	
Kühlmethode			Natürliche Konvektion	
Benutzerschnittstelle			LED, APP	
Kommunikation mit BMS <sup>5</sup>			RS485, CAN	
Kommunikation mit Zähler			RS485	
Kommunikation mit Portal			WiFi / WiFi + LAN (Optional) / 4G (Optional)	
Gewicht (kg)			24	
Abmessungen (B x H x T mm)			415 x 516 x 180	
Topologie			Batterietrennung	
Stromverbrauch bei Nacht (W) <sup>6</sup>			<15	
Schutzklasse gegen Eindringen			IP66	
Befestigungsmethode			Wandhalterung	

\*1: Für System 1000V ist die maximale Betriebsspannung 950V.

\*2: Entsprechend der lokalen Netzverordnung.

\*3: Kann nur erreicht werden, wenn PV- und Batterieleistung ausreicht.

\*4: Für Belgien Max. Output Scheinbare Leistung (VA): GW5KN-ET ist 5000; GW6.5KN-ET ist 6500; GW8KN-ET ist 8000; GW10KN-ET ist 10000.

\*5: CAN-Kommunikation ist standardmäßig konfiguriert. Wenn RS485-Kommunikation verwendet wird, ersetzen Sie bitte die entsprechende Kommunikationsleitung.

\*6: Keine Backup-Ausgabe.

\*: Nicht alle Zertifizierungen und Standards aufgeführt, überprüfen Sie die offizielle Website für Details.

\*: AFDPF: Aktiver Frequenzdrift mit positivem Feedback, AQDPF: Aktiver Q-Drift mit positivem Feedback.

\*: Aktuelle Zertifikate finden Sie auf der GoodWe-Website.