Not-Aus-Taste

Der Not-Aus-Schalter ist ein optionales Zubehörteil für die EcoFlow PowerOcean Solarspeicherlösung. Er wurde entwickelt, um die Stromversorgung des gesamten Systems schnell zu unterbrechen. Drücken Sie den Schalter, um die Wechselstromversorgung zu unterbrechen. Drehen Sie den Knopf, wenn Sie die Wechselstromversorgung wiederherstellen möchten.

Optimale Sichtbarkeit

Betriebstemperatur von -25 °C bis 70 °C

Einfache Installation

Modell	CE4T-10R-02
Betriebsspannung	24 - 300 V
NENNFREQUENZ	50 Hz / 60 Hz
Nennstrom AC-15 (Ie)	(240 V) 1 A
Nennstrom DC-13 (Ie)	(125 V) 0.2 A (24 V) 0.3 A
Schalterform	pilzförmiger Schalter 40 mm
Funktion	Drehfreigabe
Mechanische Haltbarkeit	0.5 Millionen
Verbindunskapazität	Flexibel mit Aderendhülse 1 x 0,5 ~ 1,5 mm2 Flexibel mit Aderendhülse 2 x 0.5~1.5 mm2 Flexibel mit isolierter Aderendhülse 1 x 0,5~1,5 mm2 Flexibel mit isolierter Aderendhülse 2 x 0.5~1.5 mm2 Flexibel 1 x 0.5~1.5 mm2 Flexibel 2 x 0.5~1.5 mm2 Massiv 1 x 0,5 ~ 1,5 mm2 Massiv 2 x 0.5~1.5 mm2
Beleuchtung	unbeleuchtet
Betriebstemperatur	–25°C ~ +70°C
Lagertemperatur	–40°C ~ +85°C
Nettogewicht	ca. 0,13 kg
Maße	65*65*80mm