



FRONIUS SMART METER CT A UND FRONIUS SMART METER CT V

# STROMWANDLER FÜR FRONIUS SMART METER

Die Stromwandler garantieren maximalen Komfort für den Installateur.



Durch die einfache Split-Core-Technologie kann ein Ende der Stromwandler (Fronius Smart Meter CT A und Fronius Smart Meter CT V) abgenommen werden, ohne dass das Kabel für die Installation abgeklemmt werden muss. So können die Fronius Stromwandler einfach und schnell installiert werden.

## KOMPATIBILITÄT FRONIUS SMART METER CT A UND FRONIUS SMART METER CT V

FRONIUS SMART METER CT A	KOMPATIBLE FRONIUS SMART METER	FRONIUS SMART METER CT V	KOMPATIBLE FRONIUS SMART METER
CT A 100A / 5A	Fronius Smart Meter TS 5KA-3 Fronius Smart Meter 50KA-3	CT V 100A / 333mV	Smart Meter US 240V
CT A 150A / 5A		CT V 250A / 333mV	Smart Meter US 480V
CT A 200A / 5A		CT V 400A / 333mV	Smart Meter US 600V
CT A 250A / 5A			
CT A 400A / 5A			

## TECHNISCHE DATEN FRONIUS SMART METER CT A UND FRONIUS SMART METER CT V

TECHNISCHE DATEN	FRONIUS SMART METER CT A				FRONIUS SMART METER CT V			
	100A / 5A	150A / 5A	200A / 5A	250A / 5A	400A / 5A	100A / 333mV	250A / 333mV	400A / 333mV
Variante								
Genauigkeit	0,5 / 1 / 3*				1			
Installationsart	Klappwandler				Klappwandler			
Abmessungen	66,5 x 45 x 34,4mm		81,5 x 57 x 38,4mm		46 x 31,5 x 31,5mm	66,5 x 45 x 34,4mm	81,5 x 57 x 38,4mm	
Durchmesser	24mm		36mm		16mm	24mm	36mm	
Kabellänge	1m				1m			
Temperatur-Bereich	-40°C bis +65°C				-40°C bis +65°C			

\* Abhängig von der Bürde:

## BÜRDE (VA)

FRONIUS SMART METER CT A	KLASSE 0,5	KLASSE 1	KLASSE 3
100A / 5A	-	0,3	2,5
150A / 5A	-	1	2,5
200A / 5A	-	1	2,5
250A / 5A	1	2,5	5
400A / 5A	2,5	5	10

Fronius Schweiz AG  
Oberglatterstrasse 11  
8153 Rümlang  
Schweiz  
Telefon 0848 FRONIUS (37 66 487)  
pv-sales-swiss@fronius.com

Fronius Deutschland GmbH  
Fronius Straße 1  
36119 Neuhof-Dorfborn  
Deutschland  
Telefon +49 6655 91694-0  
pv-sales-germany@fronius.com

Fronius International GmbH  
Froniusplatz 1  
4600 Wels  
Österreich  
Telefon +43 7242 241-0  
pv-sales@fronius.com

