




Maximieren der Autonomie bei Hochleistungs-PV-Dächern

- ✓ Optimierte Energieautonomie
- ✓ Intelligenten und effizienten Betrieb
- ✓ Modernes und kompaktes Design
- ✓ Höchste Sicherheitsstandards

Der Trend zu immer leistungsfähigeren PV Modulen, beeinflusst die Gesamtanforderungen an ein PV-System. An der Spitze der Entwicklung erfüllen die ET-Wechselrichter von GoodWe effizient die Bedürfnisse größerer Wohn- und Gewerbeobjekte mit leistungsstarkem Ersatzstrom, Lastspitzenkappung und zum Last-Management für eine optimierte Autonomie und verringerte Energiekosten. Die Serie ET kann mit zahlreichen HV Batterien kombiniert werden, einschließlich der GoodWe Lynx Home F.

-  Peak-shaving
-  Ersatzstrom mit unterbrechungsfreier Umschaltung <math><10\text{ms}</math>
-  Integration von leistungsstarker Sektorkopplung



Technische Daten	GW15K-ET	GW20K-ET	GW25K-ET	GW29.9K-ET
Batterieeingangsdaten				
Batterietyp			Li-Ion	
Nenn-Batteriespannung (V)			500	
Batteriespannungsbereich (V)			200 ~ 800	
Max. Dauerladestrom (A)	50	50	50 × 2	50 × 2
Max. Dauerentladestrom (A)	50	50	50 × 2	50 × 2
Max. Ladeleistung (W)	15000	20000	12500 × 2	15000 × 2
Max. Entladeleistung (W)	15000	20000	12500 × 2	15000 × 2
PV-Strangeingangsdaten				
Max. Eingangsleistung (W) ¹	22500	30000	37500	45000
Max. Eingangsspannung (V) ²			1000	
MPPT Betriebsspannungsbereich (V)			200 ~ 850	
Einschaltspannung (V)			200	
Nenn-Eingangsspannung (V)			620	
Max. Eingangsstrom pro MPPT (A)			30	
Max. Kurzschlussstrom pro MPPT (A)			38	
Anzahl der MPPTs	2	2	3	3
Anzahl der Stränge pro MPPT	2 / 2	2 / 2	2 / 2 / 2	2 / 2 / 2
AC Ausgangsdaten (am Netz)				
Nenn-Scheinleistung an das Stromversorgungsnetz (VA)	15000	20000	25000	29900
Max. Scheinleistung an das Stromversorgungsnetz (VA)	16500	22000	27500	29900
Max. Scheinleistung vom Stromversorgungsnetz (VA)	22500	30000	33000	33000
Nenn-Ausgangsspannung (V)			380 / 400, 3L / N / PE	
AC Nenn-Netzfrequenz (Hz)			50 / 60	
Max. AC Stromausgang zum Stromversorgungsnetz (A) ⁵	25.0	33.3	41.7	49.8
Max. AC Stromausgang vom Stromversorgungsnetz (A)	34.0	45.0	50.0	50.0
Ausgangs-Leistungsfaktor			~ 1 (einstellbar von 0,8 voreilend bis 0,8 nacheilend)	
Max. gesamte Oberschwingungsverzerrung			<3%	
AC Ausgangsdaten (Notstrom)				
Notstrom-Nenn-Scheinausgangsleistung (VA)	15000	20000	25000	29900
Max. Scheinausgangsleistung (VA) ³	15000 (18000@60s, 24000@3s)	20000 (24000@60s, 32000@3s)	25000 (30000@60s)	30000 (36000@60s)
Max. Ausgangsstrom (A)	22.7 (27.3@60s, 36.4@3s)	30.3 (36.4@60s, 48.5@3s)	37.9 (45.5@60s)	45.5 (54.5@60s)
Nenn-Ausgangsspannung (V)			380 / 400	
Nenn-Ausgangsnetzfrequenz (Hz)			50 / 60	
Ausgangs-THDv (bei linearer Last)			<3%	
Effizienz				
Max. Effizienz			98.0%	
Europäische Effizienz			97.5%	
Max. Effizienz der Batterie bei Belastung			97.5%	
MPPT-Effizienz			99.9%	
Schutz				
PV-Strangstromüberwachung			Integriert	
PV-Isolationswiderstandserkennung			Integriert	
Fehlerstromüberwachung			Integriert	
DC-Verpolungsschutz			Integriert	
Batterie-Verpolungsschutz			Integriert	
Anti-Inselbildungsschutz			Integriert	
AC-Überstromschutz			Integriert	
AC-Kurzschlusschutz			Integriert	
AC-Überspannungsschutz			Integriert	
DC-Schalter			Integriert	
DC-Überspannungsableiter			Typ II	
AC-Überspannungsableiter			Typ III	
AFCI			Optional	
Fernabschaltung			Integriert	
Allgemeine Daten				
Betriebstemperaturbereich (°C)			-35 ~ +60	
Relative Luftfeuchtigkeit			0 ~ 95%	
Max. Einsatzhöhe (m)			4000	
Kühlmethode			Intelligente Ventilator Kühlung	
Benutzerschnittstelle			LED, WLAN + APP	
Kommunikation mit BMS			RS485 / CAN	
Kommunikation mit Zähler			RS485	
Kommunikation mit Portal			WiFi / 4G	
Gewicht (kg)	48	48	54	54
Abmessungen (B × H × T mm)			520 × 660 × 220	
Geräuschemissionen (dB)	<45	<45	<45	<60
Topologie			Nicht isoliert	
Stromverbrauch bei Nacht (W) ⁴			<15	
Schutzklasse gegen Eindringen			IP66	
Befestigungsmethode			Wandhalterung	

1: Max. Eingangsleistung (W), nicht kontinuierlich für 1,5 normale Leistung.

*2: Für 1000V-System beträgt die maximale Betriebsspannung 950V.

*3: Kann nur erreicht werden, wenn PV- und Batterieleistung ausreicht.

*4: Keine Backup-Ausgabe.

*5: Für 400V Netz, Max. AC Stromausgang zum Stromversorgungsnetz (A) ist 23,9A für GW15K-ET, 31,9A für GW20K-ET, 39,9A für GW25K-ET, 43,3A für GW29,9K-ET.

*: Aktuelle Zertifikate finden Sie auf der GoodWe-Website.

GoodWe-Single page-20221101-DE-EMEA-V1.1. Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden.